



QUICK OPERATING INSTRUCTIONS

WACHTWOORD: de laatste 4 cijfers van het serienummer (achterop de terminal)



APN aanpassen



Terminal opstarten

Zodra u het logo ziet, meermaals op **ALPHA** drukken.

Er wordt naar een wachtwoord gevraagd: **999** **ENTER**

"NETWORK PARAMS"

"GPRS" + enter

"GPRS config" + enter

U ziet volgende staan: **"GPRS config APN"** Hieronder zal u de oude APN naam zien -> deze mag u verwijderen door op de 'Clear' toets te duwen.



Geef de nieuwe APN naam in: eps.prx.be (Er kan geschakeld worden tussen hoofdletters, kleinletters, cijfers en tekens met de **Alpha** toets.)

GPRS config Username mag je leeg laten + enter

GPRS config password mag je leeg laten +enter

CANCEL U bent klaar!

Het toestel zal herstarten en zijn verbinding met Proximus herstellen.